

# Серия МФУ HP LaserJet Ultra M134



**3 полных картриджа для печати до 6900 стр. в комплекте.**

**Экстремально низкая стоимость отпечатка.**

Оцените преимущества низкой стоимости печати и высокой производительности МФУ HP LaserJet Ultra. Три полных картриджа для печати до 6900 стр. включены в комплект поставки устройства.<sup>1</sup> Печатайте документы профессионального и стабильного качества, не выходя за рамки бюджета.



МФУ HP LaserJet Ultra M134a



МФУ HP LaserJet Ultra M134fn

## Особо отмечено

- Снижение стоимости печати одной страницы в 4 раза по сравнению с устройствами предыдущих поколений.<sup>2</sup>
- Ресурс до 6900 стр.: в комплект поставки входят 3 полных лазерных картриджа HP<sup>1</sup>
- Печать, сканирование, копирование и факсимильная связь (M134fn)
- Высокая скорость печати (22 стр./мин, формат A4)<sup>3</sup>
- Устройство АПД на 35 страниц (fn) и высокая скорость сканирования (11 страниц формата A4 в минуту)
- Быстрый выход из режима сна (Auto-Off) (FPOT)
- HP ePrint (fn), Apple AirPrint (fn)
- HP Auto-On/Auto-Off

## Качество HP и выгодная цена, зачем рисковать этим?

- Три полных картриджа для печати до 6900 стр. входят в комплект поставки<sup>1</sup> в расчете на большие объемы печати при низких затратах и без риска.
- С помощью HP LaserJet Ultra стоимость печати можно сократить в 4 раза по сравнению с устройствами предыдущих поколений<sup>2</sup>.
- Благодаря неизменному качеству и выгодной цене оригинальных картриджей HP приобретать совместимые расходные материалы не имеет никакого смысла.
- Благодаря предварительно установленному картриджу HP вы сможете приступить к печати сразу после распаковки принтера.

## Создано для эффективной работы


- Это МФУ имеет функции возможности печати, сканирования, копирования и отправки факсов (M134fn), при этом занимает совсем немного места.
- Вам не придется долго ждать: скорость печати до 22 страниц в минуту<sup>3</sup>, печать первой страницы всего за 7,3 секунды<sup>4</sup>.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off<sup>5</sup>.
- Успейте сделать больше: устройство АПД на 35 листов (M134fn) поможет сэкономить ваше время.

## Мобильная печать на устройстве M134fn всего одним касанием

- Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги.<sup>6</sup>
- С помощью функции HP ePrint<sup>7</sup> можно выполнять печать непосредственно со смартфонов, планшетов и ноутбуков так же легко, как отправлять сообщения по электронной почте.
- Технология Google Cloud Print™ 2.0 позволяет отправлять задания печати напрямую со смартфона, планшета или ПК на любой принтер компании<sup>8</sup>.

## Неизменно высокое качество печати HP

- Тонер Precision Black обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов, шрифтов и графических изображений.
- Не покупайте поддельные расходные материалы, чтобы избежать проблем с качеством.
- Датчики контроля помогут отслеживать количество напечатанных страниц<sup>9</sup>, а технология JetIntelligence позволит оптимизировать потребление расходных материалов, чтобы печатать больше<sup>10</sup>.
- Быстро заменяйте картриджи с автоматическим удалением защитной ленты-заглушки.



Вывод первой страницы через 7,3 сек.



Ethernet



Устройство АПД



Тонер Precision Black



Технология Auto On/Off



Устройство АПД



Технология Instant-On

## Обзор устройства

### МФУ HP LaserJet Ultra M134fn

1. Устройство АПД на 35 листов
2. Планшетный сканер поддерживает бумажные носители размером до 216 x 297 мм
3. Панель управления с двухстрочным ЖК-дисплеем и цифровой клавиатурой
4. Лоток приема на 100 листов
5. Верхняя крышка для доступа к картриджам
6. Разъем для подключения телефонной линии, порт Ethernet, порт USB, процессор с частотой 600 МГц, разъем для замка безопасности
7. Входной лоток на 150 листов с крышкой (открыта на изображении)



### Кратко о серии



Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
Номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Функции	Печать, копирование и сканирование	Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь
Факс	Нет	Да
Скорость печати (черный)	До 22 стр./мин.	До 22 стр./мин.
Устройство автоматической подачи документов	Нет	35 листов
Панель управления	ЖК-дисплей	2-строчный ЖК-дисплей с цифровой клавиатурой
Сеть	Нет	Встроенный интерфейс Ethernet
Мобильная печать	Нет	Apple AirPrint; HP ePrint, Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	<b>CF233A</b> HP 33A, оригинальный тонер-картридж HP LaserJet, Черный 2300 страниц
	<b>CF234A</b> HP 34A, оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 9200 страниц
Сервис и поддержка	<b>UH761E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет со стандартной заменой <b>UH757E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день <b>UH764E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с возможностью возврата в сервисный центр (UH761E: все страны Европы, UH757E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UH764E: страны Ближнего Востока и Африки, ЮАР, Израиль и Турция)

## Технические характеристики

Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
Номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Функции	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование, факс
Панель управления	Символьный ЖК-дисплей: Двухрядный цифровой ЖК-дисплей; Кнопки (Вверх, Вниз, Отмена, Начать копирование, Настройка копирования); 3 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание, Тонер); Значки настроек копирования (Копии, Темнее/Светлее, Уменьшить/Увеличить)	Двухстрочный ЖК-дисплей с буквенно-цифровой клавиатурой: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей; Кнопки (OK, Назад, Вперед/Назад, Отмена, Число копий, Темнее/Светлее, Меню копирования, Начать копирование, Основные настройки, Повторный набор, Буквенно-цифровая клавиатура, Запуск факса); 2 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание).
<b>Печать</b>		
Технология печати	Лазерная	
Скорость печати	<b>Ч/б (A4, обычный режим):</b> До 22 стр./мин.	
Время выхода первой страницы <sup>2</sup>	<b>Ч/б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/б (A4, режим сна):</b> Всего за 8,1 секунды	<b>Ч/б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/б (A4, режим сна):</b> Всего за 8,1 секунды
Разрешение при печати	<b>Черно-белый режим (наилучшее качество):</b> До 600 x 600 точек на дюйм, HP FastRes 1200 (качество 1200 точек на дюйм); <b>Технология:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Ежемесячная нагрузка <sup>3</sup>	До 20,000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) <sup>4</sup> : 250–2500	
Расширенные программные функции принтера	Apple AirPrint™, технология Instant-on, картриджи JetIntelligence	
Стандартные языки печати	PCLmS, URF, PWG	
Область печати	<b>Поля печати:</b> Сверху: 4 мм, Снизу: 4 мм, Слева: 4 мм, Справа: 4 мм; <b>Максимально допустимая область печати:</b> 214 x 356 мм	
Двусторонняя печать	Ручное включение двусторонней печати	
<b>Копирование</b>		
Скорость копирования <sup>5</sup>	Ч/б (A4): До 22 копий/мин	
Технические характеристики копира	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; Максимальное количество копий: До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 400 точек на дюйм; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%	
<b>Сканирование</b>		
Скорость сканирования	<b>Обычный режим (A4):</b> До 11 стр./мин	
Формат файлов сканирования	JPEG, PDF, PNG.	
Технические характеристики сканера	<b>Тип сканера:</b> Планшетный <b>Технология сканирования:</b> Контактный датчик изображения; <b>Режимы ввода при сканировании:</b> Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA; <b>Версия TWAIN-интерфейса:</b> Версия 2.1; <b>Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов:</b> Нет; <b>Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF):</b> 215,9 x 297 мм; <b>оптическое разрешение сканирования:</b> До 600 точек на дюйм (цветной режим, планшетный сканер); До 1200 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, планшетный сканер)	<b>Тип сканера:</b> Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД) <b>Технология сканирования:</b> Контактный датчик изображения; <b>Режимы ввода при сканировании:</b> Сканирование с помощью HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) либо ПО, совместимое с TWAIN или WIA; <b>Версия TWAIN-интерфейса:</b> Версия 2.1; <b>Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов:</b> Нет; <b>Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF):</b> 215,9 x 297 мм; <b>оптическое разрешение сканирования:</b> До 300 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, АПД); До 600 точек на дюйм (цветной режим, планшетный сканер); До 1200 точек на дюйм (черно-белый/цветной режим, планшетный сканер)
Рекомендуемый месячный объем сканирования <sup>6</sup>	250–2500 стр. формата A4	
Сканируемая область	<b>Максимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> 215,9 x 297 мм	<b>Максимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> 215,9 x 297 мм <b>Минимальный формат носителей (устройство АПД):</b> 148,5 x 210 мм; <b>Максимальный формат носителей (устройство АПД):</b> 215,9 x 297 мм
Глубина цвета/градации серого	24 бит / 256	
ПО digital sending	Стандартная: Нет; Опционально: Нет	
<b>Факс</b>		
Факс	Нет	
Характеристики факса	<b>быстрый набор:</b> До 120 номеров (119 номеров группового набора)	<b>Разрешение факса:</b> стандартное: 203 x 98 т/д; высокоточное: 203 x 196 т/д; наилучшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов); <b>быстрый набор:</b> До 120 номеров (119 номеров группового набора); <b>совместимость с Telecom:</b> IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (лазерные/светодиодные изделия класса 1); IEC 62479:2010/EN 62479:2010
<b>Быстродействие процессора</b>	600 МГц	
<b>Подсоединяемость</b>		
Стандартная	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство)	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 1 порт Ethernet 10/100Base-TX; 1 телефонный разъем (вход); 1 телефонный разъем (выход)
Опционально	Нет	

Модель	МФУ HP LaserJet Ultra M134a	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn
Номер устройства	G3Q66A	G3Q67A
Беспроводное подключение	Нет	
Мобильная печать	Нет	Apple AirPrint™; HP ePrint ; Google Cloud Print 2.0; сертификат Mopria
Поддерживаемые сетевые протоколы	Нет	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS
Память	<b>Стандартная:</b> 128 Мбайт; <b>Максимум:</b> 128 Мбайт	<b>Стандартная:</b> 256 Мбайт; <b>Максимум:</b> 256 Мбайт
<b>Управление бумагой</b>		
Количество лотков для бумаги	<b>Стандартная:</b> 1; <b>Максимум:</b> 1	
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фотобумага, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, почтовые открытки	
Форматы носителей	<b>Пользовательский параметр:</b> от 76 x 127 до 216 x 356 мм <b>Поддерживаемые параметры:</b> A4; A5; A6; B5 (JIS) <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет	<b>Пользовательский параметр:</b> от 76 x 127 до 216 x 356 мм <b>Поддерживаемые параметры:</b> A4; A5; A6; B5 (JIS) <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> A4
Использование носителей	<b>Стандартная входная емкость:</b> Лоток подачи на 150 листов <b>Стандартная выходная емкость:</b> Приёмный лоток на 100 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет	<b>Стандартная входная емкость:</b> Лоток подачи на 150 листов <b>Стандартная выходная емкость:</b> Приёмный лоток на 100 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов
Плотность печатного носителя	от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> ; устройство автоматической подачи документов: Нет	от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> ; устройство автоматической подачи документов: от 70 до 90 г/м <sup>2</sup>
Входная емкость	<b>Лоток 1:</b> Листы: 150; конверты: 10 <b>Максимум:</b> До 150 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет	<b>Лоток 1:</b> Листы: 150; конверты: 10 <b>Максимум:</b> До 150 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов
Выходная емкость	<b>Стандартная:</b> До 100 листов <b>Конверты:</b> До 10 <b>Максимум:</b> До 100 листов	
<b>Совместимые операционные системы</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB Linux (подробную информацию см. на веб-сайте <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )	
<b>Совместимые сетевые операционные системы</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB Linux (подробную информацию см. на веб-сайте <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )	
<b>Минимальные системные требования</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, разъем USB	
<b>Прилагаемое программное обеспечение</b>	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> или источник приложения для ПО LaserJet)	
<b>Управление принтером</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)	
<b>Размеры и вес</b>		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	<b>Минимум:</b> 398 x 288 x 231,1 мм; <b>Максимум:</b> 398 x 482 x 387,9 мм	<b>Минимум:</b> 415,1 x 288 x 279,5 мм; <b>Максимум:</b> 415,1 x 511,4 x 423,7 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	490 x 294 x 408 мм	490 x 327 x 408 мм
Вес принтера	6,8 кг	7,6 кг
Масса упаковки	9,33 кг	10,6 кг
<b>Требования к окружающей среде</b>	<b>Температура:</b> от 15 до 32,5 °C; <b>Влажность:</b> От 30 до 70 % относительной влажности	
<b>Хранение информации</b>	<b>Температура:</b> от -20 до 60 °C; <b>Влажность:</b> От 10 до 90 % относительной влажности	
<b>Уровень шума</b>	<b>Акустическая мощность шумовой эмиссии:</b> 6,5 Б (А) (при печати со скоростью 23 стр./мин); <b>Акустическое давление:</b> 51 дБ (А)	
<b>Питание</b>	<b>Требования:</b> Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц, 2,8 А; <b>Расход:</b> 255 Вт (активное состояние, печать), 4,2 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,05 Вт (автоматическое выключение и включение при подключении к разъему USB, отключено при поставке), 0,05 Вт (автоматическое выключение/включение вручную), 0,05 Вт (выключение вручную); <b>Типичное энергопотребление (TEC):</b> Blue Angel: 0,627 кВт•ч в неделю; Energy Star: 0,573 кВт•ч в неделю; <b>Тип источника питания:</b> Встроенный блок питания	
<b>Технология энергосбережения</b>	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера	
<b>Сертификаты</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (класс B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010	
<b>Комплектация</b>	МФУ HP LaserJet Ultra M134a; три тонер-картриджа HP LaserJet для печати 2300 стр. каждый; картридж фотобарабана HP LaserJet (9200 стр.); шнур питания; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Ultra M134fn; три тонер-картриджа HP LaserJet et для печати 2300 стр. каждый; картридж фотобарабана HP LaserJet (9200 стр.); шнур питания; телефонный кабель; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру
<b>Гарантия</b>	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .	

## Примечания

- <sup>1</sup> Заявленный ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Сравнение стоимости печати одной страницы (CPP) лазерных принтеров и МФУ HP LaserJet Ultra и устройств HP предыдущих поколений основано на опубликованных характеристиках картриджей наибольшей емкости и долговечных материалов. CPP определяется в зависимости от ресурса и рекомендованной производителями розничной стоимости (MRRSP) расходных материалов. Фактические цены могут отличаться. Ресурс ISO измеряется при непрерывной печати в режиме по умолчанию. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Данные о скорости печати получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>4</sup> Измерения выполнены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>5</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его настроек.
- <sup>6</sup> На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Требуется регистрация учетной записи в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Требуется регистрация Google Cloud Print™ и аккаунт Google. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>9</sup> По сравнению с индикаторами расхода в моделях HP предыдущих поколений.
- <sup>10</sup> Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для оригинальных черных тонер-картриджей HP 33A LaserJet в сравнении с оригинальными черными лазерными картриджами HP 83A LaserJet. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>11</sup> Может потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Технические спецификации. Ограничение ответственности

- <sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- <sup>3</sup> За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- <sup>4</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- <sup>5</sup> Скорость копирования и время печати первой копии измерены в соответствии со стандартом ISO/IEC 29183 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>6</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество сканируемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения.
- <sup>7</sup> Оригинальные тонер-картриджи LaserJet, черные (общий ресурс 6900 стр.), HP 34A, оригинальный картридж фотобарабана LaserJet (9200 стр.). Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/ru>

Устройство может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении устройств и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим устройствам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

